

FUHA50010

Secvest Funk–Steckdose

Sicherheit durch gezielte Lichtsteuerung Integriert in die Secvest Funkalarmanlage reagiert diese Funk–Steckdose auf den jeweiligen Status der Alarmanlage. So können Sie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation durchführen und für Außenstehende den Eindruck erwecken, zu Hause. Eine weitere Funktion ist die gezielte Steuerung von Licht im Alarmfall. Gerade diese Funktion kann bei Alarm mehr Sicherheit bieten und einen potenziellen Eindringling in die Flucht schlagen. Es können beliebig viele der manuell schaltbaren Secvest Funk–Steckdosen, auf 32 individuelle Funkgruppen verteilt, in die Alarmanlage eingebunden werden. Diese können sogar nach individuellen Zeitplänen geschaltet werden.



Produktbesonderheiten:

- Ermöglicht das drahtlose Schalten von Verbrauchern (z. B. Licht) im Alarmfall
- Beliebig viele Steckdosen können auf 32 Funkgruppen verteilt werden
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Schuko–Stecker
- Integrierte Status–LED

FUHA50010

Secvest Funk-Steckdose

Technische Daten

Anschlüsse	Schukostecker am Gerät (Typ: EF); Schukodose am Gerät (Typ: F)	Länge	114	mm
Min. Betriebstemperatur	0 °C	Schutzart IP	20	
Max. Betriebstemperatur	40 °C	Spannungsversorgung AC	230	V
Schaltleistung	2300 W	Nettogewicht	0.148	kg
Max. Reichweite	30 m	Gehäusematerial	PBT, ABS, PC	
Empfangen (Gebäude)		Max. Reichweite	100	m
Anzeige	Status-LED	Empfangen (Freifeld)		
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband	Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen	
Funkfrequenz	868	Modulation	FM	
Sprache Anleitung	DE, IT, NL, RU, ES, SE	Umweltklasse	II	
Breite	60 mm			
Leistungsaufnahme	0,5 – 1,2			
Höhe	42 mm			

Überreicht durch:
ABUS-Gruppen DK A/S
 Egeskovvej 2A
 8700 Horsens
 +45 70200130
 lgl@abus.dk