



Security Tech Germany

SECVEST

VEJLEDNING FRA SECVEST FIRMWARE- VERSION 3.01.17

TRIN ① FJERNFLYTNING OG -OPDATERING AF SECVEST SYSTEMET

1.1 Opret en ny ABUS serverkonto	Tekniker
1.2 Log ind på ABUS serveren (gammel konto)	Tekniker
1.3 Log ind på Secvest, åbn via DNS-link	Tekniker
1.4 Opret en sikkerhedskopi af konfigurationen	Tekniker
1.5 Opdater Secvest til den seneste firmware-version 3.01.21	Tekniker
1.6 Log ind på Secvest, åbn via DNS-link	Tekniker
1.7 Importer en sikkerhedskopi af konfigurationen	Tekniker
1.8 Skift alle kodeord til Secvest Bruger, installatør, kamera, niveau 4, e-mail, SIP	Operatør (kunde) og installatør
1.9 Navigation i kommunikationsmenuen i Secvest ► Undermenuen Netværk. Indtast adgangsplysningerne (navn + adgangskode) for den nye ABUS serverkonto	Tekniker
1.10 Gem ændringer, og log ud af installationsmenuen	Tekniker
1.11 Slet Secvest fra den gamle ABUS serverkonto	Tekniker
1.12 Vent på, at Secvest bliver koblet med ABUS serveren / centralen logger på den nye konto - dette kan tage op til 20 minutter	Tekniker



TRIN ② KAMERAER PÅ SECVEST

2.1 Log ind på ABUS server (gammel konto)	Tekniker
2.2 Log ind med tilsluttet kamera. Åbn via DNS-link	Tekniker
2.3 Skift kameraets adgangskode	Tekniker
2.4 Kopier kameraets Mac-adresse	Tekniker
2.5 Indsæt og gem de nye ABUS serverkontodata i kameraets DDNS-menu	Tekniker
2.6 Slet kameraet på den gamle ABUS serverkonto	Tekniker
2.7 Log ind på den nye ABUS serverkonto, og tilføj kameraet manuelt ved hjælp af den nye MAC-adresse	Tekniker
2.8 Kameraet er synligt efter kort tid i en nye konto med nyt link	Tekniker

TRIN ③ SECVEST APP

3.1 Åbn Secvest appen	Operatør (kunde)
3.2 Slet det koblede kontrolpanel	Operatør (kunde)
3.3 Aktivér tilføjelse af centralen via ABUS serveren	Operatør (kunde)
3.4 Gem adgangsdata (server + central)	Operatør (kunde)

TRIN ④ GANGTEST

4.1 Udfør funktionstesten hurtigt, senest i forbindelse med næste vedligeholdelse	Tekniker
---	----------